MODEL 1800V

種　　別　パワーアンプリファイヤー

仕　　様

定格出力：両チャンネル同時駆動時
450W＋450W（8Ω、20Hz～20kHz、THD0.2%以下）
600W＋600W（4Ω、20Hz～20kHz、THD0.2%以下）
ブリッジ・モノラル時　900W（8Ω、20Hz～20kHz、THD0.2%以下）
再生周波数特性：20Hz～20kHz（±0.75dB）
入力感度：1.5V（rms、4Ω、1kHz）、116mV（rms、1W、4Ω、1kHz）
入力インピーダンス：25kΩ（アンバランス入力時）　50kΩ（バランス入力時）
S　N　比：100dB以上　A-WTD、4Ω負荷定格出力時（入力感度0.775Vに設定時）
電源電圧：AC100V　50/60Hz
消費電力：800W（定格消費電力）　2400W（最大消費電力）
サイズ：483（W）×89.5（H）×387（D）mm
質　　量：13.6kg
備　　考：ラックマウントする場合には外形寸法を確認して設置してください。

発　売　日　'95.3月

A 矢視図

単位：mm

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル TEL03-5489-0955
■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号　A-0025